

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Защитные световые барьеры PSENopt

PSEN op2S-1-1



Safety light curtain, type 2, PL c, infrared sensor.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип в соответствии с ЕС 61496:	2
Рабочий диапазон (m):	0,0 - 8,0
Время реакции:	1.00 ms
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	20,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	DC
Метрический диаметр:	M18
Тип защиты, корпус:	IP67
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Разрешение, тип защиты:	Корпус
Размер по глубине:	55.0 mm
Вес брутто:	68 g
Вес нетто:	39 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PSEN op4S-1-1



Safety light curtain, type 4, PL e, infrared sensor.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	Инфракрасный
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Рабочий диапазон (m):	0,0 - 8,0
Время реакции:	1.00 ms
Число выходов OSSD:	0
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	20,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	DC
Метрический диаметр:	M18
Тип защиты, корпус:	IP67
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Разрешение, тип защиты:	Корпус
Размер по глубине:	62.6 mm
Вес брутто:	73 g
Вес нетто:	44 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

PSEN op4S-1-2



Safety light curtain, type 4, PL e, laser sensor increased range.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Принцип датчика:	Лазер
Тип в соответствии с EC 61496:	4
Рабочий диапазон (m):	0,0 - 40,0
Время реакции:	0.33 ms
Число выходов OSSD:	0
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	20,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	DC
Метрический диаметр:	M18
Тип защиты, корпус:	IP67
Применение в соответствии с:	EN 61496-1, EN 61496-2
Разрешение, тип защиты:	Корпус
Размер по глубине:	68.2 mm
Вес брутто:	75 g
Вес нетто:	47 g
Окружающая температура:	-10 - 50 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru