

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru

Защитное реле PNOZpower - Модули расширения - Технические характеристики

Это модули расширения, используемые в сочетании с базовым блоком. Базовый блок обрабатывает входящие сигналы, а модули расширения специально настроены на соответствующую нагрузку.

PNOZ po3.1p 8n/o



Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта, Расширение контакта с задержкой
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Напряжение на DC1:	24 V
Макс. ток на DC1:	8.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	8.0 A
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1

Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	365 g
Вес нетто:	355 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PNOZ по3.2p 4n/o



Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта, Расширение контакта с задержкой
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Напряжение на DC1:	24 V
Макс. ток на DC1:	16.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	16.0 A
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	135.0 mm

Вес брутто:	550 g
Вес нетто:	490 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PNOZ по3.3р 3n/o



Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта, Расширение контакта с задержкой
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Напряжение на DC1:	24 V
Макс. ток на DC1:	16.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	16.0 A
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	135.0 mm
Вес брутто:	690 g
Вес нетто:	625 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PNOZ po3p 3n/o 1n/c



Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта, Расширение контакта с задержкой
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Напряжение на DC1:	24 V
Макс. ток на DC1:	4.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	4.0 A
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	275 g
Вес нетто:	230 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

PNOZ po4p 4n/o



Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Технические характеристики

Сертификация:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта, Расширение контакта с задержкой
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Напряжение на DC1:	24 V
Макс. ток на DC1:	4.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	4.0 A
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	270 g
Вес нетто:	230 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pnoz.nt-rt.ru/> || pzh@nt-rt.ru